



## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Cover Box est une cloche de comptage qui confine la lecture RFID au colis placé sous la cloche. Le lecteur portatif est inséré dans une manche élastiquée, garantissant que les tags à l'intérieur du colis sont lus sans aucun risque de lecture parasite des autres produits en boutique ou en entrepôt.

## UTILISATION

- Retours en entrepôt / transferts boutique ↔ boutique : déposer les produits à retourner dans un colis, poser la cloche et lire. Pas besoin de compter un à un ; la lecture reste confinée au colis et le comptage est 100 % exact.

## AVANTAGES CLÉS

- Comptage 100 % exact, sans lectures hors périmètre.
- Gain de temps très important (évite les manutentions et comptages manuels).
- Utilisation simple : poser, insérer le lecteur, lire.
- Légère : moins de 600 gr.
- 100 % efficace, sans risque d'erreur.

## DESCRIPTION

La Cover Box est une cloche de comptage RFID conçue pour confiner la lecture aux seuls colis placés sous la cloche. Le lecteur est inséré via une manche élastiquée, garantissant une lecture précise et sans interférences parasites.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 50 × 50 × 40 cm (autres dimensions sur demande).
- Poids : < 600 gr.
- Matériau : maille conductrice intégrée à une structure textile technique.
- Performances de blindage : ≥ 60 dB (10 MHz – 3 GHz, méthode IEEE 299).
- Résistance mécanique : élevée, adaptée à un usage intensif.
- Durée de vie estimée : > 3 ans en conditions normales d'utilisation.

## STOCKAGE ET TRANSPORT

- Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe.
- Température recommandée : -20 °C à +40 °C.
- Humidité relative : ≤ 65 %.
- Éviter les charges lourdes et les chocs lors du transport.

## RECOMMANDATIONS

- Vérifier régulièrement l'intégrité de la manche élastiquée et des coutures.
- Nettoyer avec un chiffon doux et sec ; ne pas laver en machine.
- Effectuer un test de comptage avant mise en service dans un nouvel environnement.

La cloche de comptage ISO 13 Cover Box facilite la gestion des flux de marchandises en colis standard. La lecture des tags est confinée au colis sans risque de lire les tags en boutique ou en entrepôt. Le comptage est 100 % exact.

## MODE D'EMPLOI

### CONSIGNES OBLIGATOIRES À SUIVRE POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

1. Poser le colis à plat sur le sol.
2. En cas de réserve en sous-sol, utiliser le tapis isolant et poser le colis sur le tapis.
3. Recouvrir entièrement le colis avec la Cover Box, la manche élastique au milieu sur le côté haut du colis.
4. Ramener le surplus de tissu sous les 4 côtés du colis.
5. Insérer le lecteur dans la manche jusqu'à ce que l'élastique recouvre totalement votre poignet.
6. Vous êtes prêt(e) à scanner.

## ATTENTION

- Vérifier, en cas de réserve à l'étage en dessous de l'endroit où vous lisez les tags du colis : vous risquez de lire les tags dans la réserve du dessous.
- En cas de lecture multiple, utiliser le tapis de comptage pour isoler le carton sans risquer de lire les tags en réserve.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Après utilisation, plier délicatement la cloche de comptage et la ranger.
- Basée sur le principe de la cage de Faraday, la cloche de comptage devient inopérante au moindre accroc : prendre soin du produit.